



Online Data sheet

Enkoder WDGI 36K

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgi36k

Wachendorff Automation

... Sistemler ve enkoderler

- Komple sistemler
- Uygulamanız için sağlam enkoderler
- Standart program ve müşteri sürümleri
- İzin verilen en yüksek yükler
- 48 saatte acil üretim
- Almanya'da üretim
- Dünya çapında dağıtım ağı

Enkoder WDGI 36K



Illustration similar



- Kompakt ve sağlam
- 1'den 16.384'e kadar tüm darbe sayıları PPR mevcuttur
- Standart endüstriyel enkoder
- Koruma sınıfı IP67; şaft girişinde IP65

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgi36k

Çözünürlük

İmpuls sayısı (PPR) 1 PPR -16384 PPR

Mekanik veriler

Flanş tipi Yuvarlak flanş
Flanş malzemesi Alüminyum
Gövde malzemesi Paslanmaz çelik
Flanş çapı Ø 36 mm

Şaft(lar)

Şaft malzemesi Paslanmaz çelik
Başlangıç torku Oda sıcaklığında yakl. 0,3 Ncm

Şaft çapı Ø 6 mm
Şaft uzunluğu L: 11,5 mm
Azami şaft yükü, radyal 80 N
Azami şaft yükü, eksenel 50 N

Yatak

Yatak tipi 2 hassas bilyeli yatak
Ömür %100 yatak yükünde
%40 yatak yükünde
%20 yatak yükünde
Azami çalışma hızı 12000 dev/dak.

İşlevsel güvenlik için özellikler

MTTF_d 2200 a
Kullanım ömrü (TM) 25 a
Kullanım ömrü bilyalı yatak (L10h) %20 yatak yükünde ve 12000 dev/dak.
Tanı kapsama derecesi (DC) 0 %

Elektrik veriler

İşletme gerilimi/öz güç tüketimi 4,75 VDC ila 30 VDC: typ. 40 mA
İşlev ilkesi manyetik
Çıkış devresi HTL (TTL at 5 VDC)
HTL, ters çev. (5 VDC'de TTL/RS422 uyumlu)
İmpuls frekansı HTL ila 16384 PPR: azami 600 kHz
TTL ila 16384 PPR: azami 1 MHz
Kanallar ABN ve ters çevrimli sinyaller
Yük azami 40 mA / kanal
Çıkış koruması evet

Kesinlik

Faz kayması 90° ± bir bölüm uzunluğunun azami % 7,5'u
İmpuls/duruş oranı 50 % ± max. 7 %

Çevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2): 8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4): 2 kV
Bir EMC kapatır: DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Titreşim: 50 m/s² (10 Hz ila 2000 Hz)
(DIN EN 60068-2-6)
Darbe: 1000 m/s² (6 ms)
(DIN EN 60068-2-27)
Electrical Safety: DIN VDE 0160 uyarınca

Customs information

Customs tariff number: 90318020
Country of origin: Germany


Genel veriler

Ağırlık yakl. 125 g
Bağlantı Kablo veya fiş çıkışı
Koruma sınıfı (EN 60529) Gövde: IP65, IP67;
şaft girişi: IP65;
kablo girişi K1: IP40
Çalışma sıcaklığı Fiş çıkışı: -40 °C ila +85 °C, kablo çıkışı: -20 °C ila +80 °C (seçenek ACA: -40 °C ila +85 °C)
Yatak sıcaklığı Fiş çıkışı: -40 °C ila +85 °C, Kablo çıkışı: -30 °C ila +80 °C (Seçenek: ACA: -40 °C ila +85 °C)

Daha geniş bilgi

Genel teknik veriler ve güvenlik talimatları
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv>
Uygun aksesuar
<http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks>

Kablo bağlantısı L2 eksenel, 2 m kablolu



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama


**ABN ters çevirim
mümkün**

L2 eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri		
	L2	L2
Devre	N35	M35
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
-	-	-
A ters çev.	-	RD
B ters çev.	-	BK, (BU ile ACA)
N ters çev.	-	VT
Ekran	Tel	Tel

Kablo bağlantısı L3 radyal, 2 m kablolu



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama


**ABN ters çevirim
mümkün**

L3 radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri		
	L3	L3
Devre	N35	M35
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
-	-	-
A ters çev.	-	RD
B ters çev.	-	BK, (BU ile ACA)
N ters çev.	-	VT
Ekran	Tel	Tel

Kablo K1 (IP40) radyal 2 m kablo ile



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm


Tanımlama

**ABN ters çevirim
mümkün**

K1 radyal, Ekran açık (IP40)

•

Bağlantı tahsisleri		
	K1	K1
Devre	N35	M35
GND	WH	WH
(+) Vcc	BN	BN
A	GN	GN
B	YE	YE
N	GY	GY
-	-	-
A ters çev.	-	RD
B ters çev.	-	BK
N ters çev.	-	VT
Ekran	Tel	Tel

Sensör fişi (M12x1), SB eksenel, 5, 8 veya 12 kutuplu



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama
**ABN ters çevirim
mümkün**

SB5	eksenel, 5 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	-
SB8	eksenel, 8 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı	•

Bağlantı tahsisleri		
	SB5	SB8
	5 kutuplu	8 kutuplu
Devre	N35	M35
GND	3	1
(+) Vcc	1	2
A	4	3
B	2	4
N	5	5
-	-	-
A ters çev.	-	6
B ters çev.	-	7
N ters çev.	-	8
bağlı değil	-	-
Ekran	-	-

Sensör fişi (M12x1), SC, radyal, 5-, 8-kutuplu



Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Tanımlama

**ABN ters çevirim
mümkün**

SC5 radyal, 5 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı

-

SC8 radyal, 8 kutuplu, Fiş enkoder gövdesine kabloyla bağlı

•

Bağlantı tahsisleri		
	SC5	SC8
	5 kutuplu	8 kutuplu
Devre	N35	M35
GND	3	1
(+) Vcc	1	2
A	4	3
B	2	4
N	5	5
-	-	-
A ters çev.	-	6
B ters çev.	-	7
N ters çev.	-	8
bağlı değil	-	-
Ekran	-	-

Seenekler

Özellikle hafif alışır verici

Sipariş kodu

Enkoder WDGI 36K özellikle hafif alışır vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, başlangı torku $\leq 0,25$ Ncm olarak ve şaft girişindeki koruma türü olarak deėişir.

AAC

Düşük sıcaklık

Sipariş kodu

N35, M35 ıkış devreli enkoder WDGI 36K, (flanşta ölçülen) genişletilmiş -40 °C ila $+85$ °C ısı aralığıyla da teslim edilebilir.

ACA

Basın dengeleme diyaframıyla

Sipariş kodu

WDGI 36K enkoder basın dengeleme diyaframıyla tedarik edilebilir. Bu membran yüksek rutubet ortamında enkoder gövdesine su girmesini engeller. Koruma sınıfı IP67'ye kadar; sıcaklık aralığı ve tuz spreyi direnci deėişmez. DIN EN ISO2812-1 uyarınca kimyasallara ve solventlere direnli.

ACR

Kablo uzunluėu

Sipariş kodu

Enkoder WDGI 36K 2 metreden fazla kabloyla da mevcuttur. Azami kablo boyu alışma gerilimine ve frekansa baėlıdır; bkz. <https://www.wachendorff-automation.com.tr/genel-teknik-veriler/>


XXX = desimetre

Sipariş sırasında, lütfen sipariş numarasını boyu desimetre olarak belirten 3 basamaklı bir sayıyla tamamlayın.

Örnek: 5 m kablo uzunluėu = 050

Örn. sipariş no.	Tip	Enkoderiniz			
WDGI 36K	WDGI 36K	WDGI 36K			
	Şaft çapı				
06	06				
	Çözünürlük (PPR):				
16384	1-16384 İstek üzerine farklı impuls sayıları				
	Kanallar:				
ABN	ABN				
	Çıkış devresi				
M35	Çözünürlük PPR	Çalışma gerilimi VDC	Çıkış devresi	-	Sipariş koduna
	1-16384	4,75 - 30	HTL (TTL at 5 VDC)	-	N35
		4,75 - 30	HTL, ters çev. (5 VDC'de TTL/RS422 uyumlu)	-	M35
	Elektrik bağlantı				
L2	Tanımlama			ABN ters çevirim mümkün	Sipariş koduna
	Kablo: Uzunluk (2 m standart)				
	radyal, Ekran açık (IP40)			•	K1
	eksenel, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı			•	L2
	radyal, Ekran enkoder gövdesine kabloyla bağlı			•	L3
	Konektör: (Konektör enkoder gövdesine kabloyla bağlı)				
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, eksenel			-	SB5
	Sensör fiş, M12x1, 5 kutuplu, radyal			-	SC5
	Sensör fiş, M12x1, 8 kutuplu, eksenel			•	SB8
	Sensör fiş, M12x1, 8 kutuplu, radyal			•	SC8
	Seçenekler				
	Tanımlama			Sipariş koduna	
	Özellikle hafif çalışır verici			AAC	
	Düşük sıcaklık			ACA	
	Basınç dengeleme diyaframıyla			ACR	
	Hiçbir seçenek işaretlenmedi			Boş	
	Kablo uzunluğu			XXX = desimetre	

Örn. sipariş no.=	WDGI 36K	06	16384	ABN	M35	L2		WDGI 36K								Enkoderiniz
-------------------	----------	----	-------	-----	-----	----	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.

<https://www.wachendorff-automation.com.tr/iletisim-contact-tr/wachendorff-world-wide/>

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

